



SKROSS®
ADAPT TO THE WORLD

取扱説明書

SKROSS マルチ変換プラグ 型番: 1.102500-JP-MUV Micro

<製品特長>

SKROSS製アダプターの最大の特長は、その使用方法が非常にシンプルでありながら次の2点において使用中の「安全性」を製品に詰め込んでいることです。
1. 点目は定格以上（定格2.5A）の大電流が流れた際にはヒューズが切れることで、アダプター機能が停止して電流が遮断される点です。
その結果、アダプターとご使用中の機器を故障から守ります。
ヒューズは交換可能ですので、交換後にはアダプターは再度使用可能になります。
2. 点目は、SKROSSが備えているプロテクト構造でユーザーを感電から守ります。
本体の国別スライダーとコンセントの差し込み口に見える赤いシャッターによって、例えば子供がフォークなどの金属製のもの差し込みもとしてみようとしてもシャッターがストッパーとして感電防止機構となり感電事故を防ぎます。
ユーザーの安全を第一に考えた設計となっています。

<各部の説明>



各国別スライダー（出力）は以下のプラグに対応しています。

- ① Cプラグ : ヨーロッパ/EURO、その他
- ② BFプラグ : イギリス、香港/UK、HK、その他
- ③ Oプラグ : オーストラリア、中国/Australia、China、その他
- ④ Aプラグ : アメリカ/USA、その他

※本アダプターは「B」、「B3」、「O2」のプラグは使用できません。

差し込口（入力）は以下のプラグの機器に対応しています。

- Cプラグ : ヨーロッパ/EURO、その他
- BFプラグ : イギリス、香港/UK、HK、その他
- Oプラグ : オーストラリア、中国/Australia、China、その他
- Aプラグ : アメリカ、日本/USA、Japan、その他

<製品仕様> 製品仕様の範囲内でご使用ください。

- ・サイズ : 63mm (W) x 54mm (H) x 62mm (D)
- ・本体重量 : 111グラム
- ・入力電圧 : 100V - 250V
- ・最大容量 : 2.5A
- ・定格電力 : (例) 120Vの場合300Wまで / 250Vの場合625Wまで
- ・ヒューズ (交換可能) : 2.5A (またはT2.5A) / サイズφ5 x 20mm

下記の様な機器を海外で使用していただく事ができます。



ヘアドライヤー不可 デジタルカメラ 電動歯ブラシ ムービー スマートフォン タブレット

※アダプターの定格電圧・電流以上になる機器のご使用はできません。

※本製品は電圧の変換はできません。
※本製品は日本国内では使用できません。


<使用方法>

SKROSSのマルチ変換プラグの最大の特長は、その使用方法が至ってシンプルなことです。
アダプターの国別スライダーを反対側にある四角い黒いボタンを押しながら横に動かしてプラグを出すだけです。
「カチッ」という音がるまで押し出したら通電可能状態になり使用することができます。
Cプラグ以外は端までスライドせず、途中でカチッと止まります。
使用中のプラグを元に戻す際には、反対側の四角い黒いボタンを押しながらスライダーを動かします。
詳しくはホームページの商品紹介ページの動画をご確認ください。

ホームページURL : <https://b2j.co.jp/>

<ヒューズの交換方法>

アダプターのプラグ面の中央に黒の丸いヒューズカバーがあります。
このヒューズカバーを軽く押しながら左に45度回して開けるとヒューズの交換が可能になります。
交換後は同様に閉めてヒューズ交換が完了します。
SKROSSのアダプターの最大の特長の一つであるヒューズは2.5Aを超える電流が流れると切れる仕組みになっています。
これは最大容量を超える電流が流れ続けることで、使用中の機器やアダプターが故障することを防ぐためです。
通電中に急に使用できなくなった場合は、ヒューズが切れていることが原因であると考えられます。
その際には同型の2.5Aのヒューズに交換して改めてご使用ください。
詳しくは使用方法と同様にホームページの商品紹介ページの動画をご確認ください。



<保証規程> 保証期間 お買い上げ日より1年間

必ず、お買い上げ店舗のレシートを本保証規定(取扱説明書)と一緒に保管してください。
万一、故障の場合には(株)ブリジットジャパンのサポートセンターまでお問い合わせください。
海外における使用時に不具合が発生しましても、海外でのサポート対応は致しかねますのでご了承ください。
不具合の受付は国内に限ります。修理完了後の製品の送付なども日本国内に限ります。
取扱説明書の注意事項をお守りいただいた正しい使用状況での故障の場合には保証期間内において無償の修理・交換を致します。
ただし、本製品を使用した場合の、本製品以外の機器の保証に関しましては責任を負いかねます。また、データの損失等も責任を負いかねますのでご了承ください。

また、以下の様な場合にも、無償保証適用外になりますのでご注意ください。

- ・本アダプターの落下により破損した場合
- ・本アダプターを分解したことが原因の故障の場合
- ・火災・落雷等の自然災害による異常電圧による故障の場合
- ・水没等の水に起因する故障の場合
- ・高温多湿環境での使用やホコリなどがアダプターに混入した場合の故障

※本アダプターは医療機器、航空宇宙機器、輸送設備等の人命に関わる高度な信頼性を必要とする環境での使用は想定されておりませんのでご注意ください。

<サポート>

商品につきましては株式会社ブリジットジャパンのユーザーサポートまでお問い合わせください。

ブリジットジャパン・サポートセンター: 050-5586-9661

メールアドレス: support@b2j.co.jp

受付時間: 午前10時～午後1時 (土日祝日、弊社指定定休日を除く)

保証書		
製品名	SKROSS マルチ変換プラグ 型番: 1.102500-JP-MUV Micro	お客様 氏名・ご住所
保証期間	お買い上げ日より1年間	
お買い上げ日が記載された領収書、保証書、納品書等に合わせてご提示ください		